

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-48
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://canon.nt-rt.ru/> || cnb@nt-rt.ru

Струйный принтер с СНПЧ РИХМА G1411

Детали товара

Артикул 2314C025

Страна производства Вьетнам

Тип расходных материалов СНПЧ

Вес, г 4300

Габариты 445 x 330 x 135 мм

Источник питания 100–240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

В выкл. состоянии: прибл. 0,4 Вт, При печати: прибл. 12 Вт, Время перехода в режим ожидания: 2 минуты, Режим ожидания (подключение к ПК через порт USB): прибл. 0,8 Вт (при выключенной лампе сканирования), Режим ожидания (все порты подключены): прибл. 0,8 Вт (при выключенной лампе сканирования)

Комплект поставки

РИХМА G1400, Кабель питания, 4 чернильных контейнера с увеличенным ресурсом, Установочный диск CD-ROM (CD только для ОС Windows), Инструкции по эксплуатации и другие документы

Технические характеристики печати

Формат печати А4

Технология печати

2 картриджа FINE (черный и цветной), Принтер с пополняемыми чернильницами с размером капли 2 пл (мин.)

Печать «в край» (без полей)

Есть (А4, Letter, 20 x 25 см, 13 x 18 см, 10 x 15 см)

Скорость печати цветных документов

Прибл. 5,0 изобр./мин

Скорость печати черно-белых документов /

Прибл. 8,8 изобр./мин

монохромная печать

Скорость фотопечати

10 x 15 см без полей: прибл. за 60 секунд

Картриджи

Ресурс чернильного картриджа с

Цветной: 7000 страниц (печать А4)

цветными чернилами

Ресурс чернильного картриджа с черными

Черный: 6000 страниц

чернилами	
Стандартные картриджи / расходные материалы	GI-490 (PGBK), GI-490 (C), GI-490 (M), GI-490 (Y)
Программное обеспечение	
Поддерживаемые операционные системы	Windows 10, Windows 8.1 (включая Windows 8.1 с обновлением), Windows 9, Windows 7, Windows 7 SP2, Windows Vista SP3, Windows Vista SP2 Драйвер принтера, Меню быстрого набора, My Image Garden с печатью кадров видеозаписи в формате Full HD, Easy-WebPrint EX (требуется загрузка)
Прилагающееся ПО	
Системные требования для Mac / минимальные системные требования	Не совместим с Mac
Системные требования для Windows / минимальные системные требования	Internet Explorer 8, NET Framework 4 или .NET Framework 4.5, Пространство на жестком диске 3,1 Гб, Для Windows XP требуется XPS Essentials Pack
Поддержка бумаги	
Максимальная загрузка бумаги / Подача материала для печати	Задний лоток: не более 100 листов (обычная бумага)
Плотность бумаги / Плотность материала для печати	Верхняя кассета: фотобумага Canon до 300 г/м ² Обычная бумага, Бумага для печати с высоким разрешением High Resolution Paper (HR-101N), Глянцевая фотобумага Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Профессиональная фотобумага Canon Pro Luster (LU-101), Глянцевая фотобумага для повседневной печати "Everyday Use" (GP-501), Матовая фотобумага Premium Matte (PM-101), Полуглянцевая бумага Canon Plus Semi-gloss (SG-201), Конверты
Типы бумаги / Тип материала для печати	
Интерфейсы	
Wi-Fi	Нет
Факс	Нет

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Київ (832)68-02-04
Краснодар (861)203-40-99
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69